

JA Comfort-868



- ✓ gyártó: Elero
- ✓ beépített kétirányú 868 MHz-es rádióvevő
- ✓ rádiójel-útválasztás
- ✓ elérhető teljesítmény 6 Nm 9 Nm
- ✓ 0,5 m-es tápkábel Hirschmann csatlakozóval
- ✓ tápellátás: 230 V/50 Hz
- ✓ elektromágneses fék
- ✓ lassú indítás, szabad hozzáférés a végállásokhoz
- ✓ véghelyzet állítás: elektronikus
- ✓ folyamatos működési idő: 5 perc a 6 Nm-es modellnél, 4 perc a 9 Nm-es modellnél
- ✓ kiegészítő biztonsági kapcsoló
- ✓ biztonsági osztály: IP 54
- ✓ teljesítmény: 115–156 W
- ✓ fordulatszám: 26 ford./perc
- ✓ léc forgási sebessége 6 ford./perc

Az Elero Ja Comfort 868 hajtások új és korszerűsített épületek homlokzati árnyékolóihoz készültek. Magas technikai fejlettség jellemzi őket, amely többek között abban nyilvánul meg a hajtómű tartóssága, beépített hővédelem és szoros ház, amely meghosszabbítja a készülék hibamentes működésének várható idejét. A hajtás

kényelmes használatát a csendes elektromechanikus fék és a lécek pontos pozícionálását lehetővé tevő lassú forgási sebesség garantálja. Így pontosan olyan fényviszonyokat teremthet a belső térben, amelyeket használói elvárnak. Az Elero JA hajtások elektronikus végálláskapcsolókkal vannak felszerelve, amelyeket rögzítőkábelrel vagy távirányítóval lehet beállítani. A vezérlés Elero távirányítókkal és jeladókkal vagy a NiceSmart vezérlőegységgel történik. A kínálatban különböző teljesítményű, a redőnyök méretéhez igazodó motorok szerepelnek.